

**KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY  
PRZY UL BIESZCZADZKIEJ W LESKU**

**PŁYWALNIA**

**WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,  
DROGI, PARKINGI, BOISKA I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA**

**TOM IV INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE**

**ZESZYT 1- INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

TABLICA PARTERU T11 - WYKAZ MATERIAŁÓW TABLICY  
(gabaryty i charakterystykę tablicy podano na przykładzie rozdzielnic ściennych  
Legrand-Fael typu XL<sup>3</sup>-160, stopień ochrony IP-40)

Lp.	Ozn. w proj.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Producent, uwagi
1.	T11	Rozdzielnica izolacyjna ścienna II klasa ochronności, wyposażona do montażu aparatury modułowej (5 rzędów po 24 moduły w rzędzie), z kompletem listew przyłączeniowych N oraz PE, wymiary: wysokość 900, szerokość 575	kpl.	2	nr 0200 75
2.	jw.	Drzwi metalowe profilowane do rozdzielnic o wysokości 900 mm	kpl.	2	nr 0202 55
3.	SG	Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 100A, typu FR 303 100A	szt.	1	nr 0043 54
4.	XG	Blok rozdzielczy 1-biegunowy, 160A (1 zacisk 35-70 mm <sup>2</sup> , 7 zacisków 2,5-6 mm <sup>2</sup> , 2 zaciski 6-25 mm <sup>2</sup> , 3 zaciski 10-35 mm <sup>2</sup> )	szt.	5	0048 83
5.	H1-H3	Jednofazowy pomiarowy wskaźnik napięcia typu WP-1	szt.	3	POLLIN W-wa
6.	A	Ochronnik przepięciowy czterobiegunowy klasy C, znamionowy prąd wyładowczy 5 kA; poziom ochrony 1,2 kV przy 5 kA	szt.	1	Legrand-Fael nr 0039 43
7.	jw.	Wkład wymienny do ochronnika ze wskaźnikiem stanu ochronnika, U <sub>p</sub> =1,2 kV; I <sub>max</sub> =15 kA	szt.	4	jw. nr 039 44
8.	F5, FSa, FSa2	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami, 1-biegunowy, prąd znamionowy 16A, R 301 16	szt.	3	nr 6066 04
9.	F1	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami, 1-biegunowy, prąd znamionowy 20A, R 301 20	szt.	1	nr 6066 05
10.	F2-F4, F6-F10	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami, 1-biegunowy, prąd znamionowy 35A, R 301 35	szt.	24	nr 6066 07
11.	FA	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami, 3-biegunowy, prąd znamionowy 20A, R 303 20	szt.	1	nr 6067 05
12.	FD5, FDS, FDS2	Wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy, 2-bieg., na prąd znam. 25A, 30 mA, typ P302-25-30-AC	szt.	3	0089 09
13.	FD2-FD4, FD6-FD10	Wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy, 4-bieg., na prąd znam. 40A, 30 mA, typ P304-40-30-AC	szt.	8	0089 94
14.	FSb, FSb2	Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy. charakt. B, prąd znam. 6A, typ S 301 B6, 6 kA	szt.	2	6055 06
15.	F61-F66, F82-F84, F91-F94, F101-F105	Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy. charakt. B, prąd znam. 10A, typ S 301 B10, 6 kA	szt.	18	6055 08

Lp.	Ozn. w proj.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Producent, uwagi
16.	F21-F26, F31-F36, F41-F45	Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy. charakt. B, prąd znam. 16A, typ S 301 B16, 6 kA	szt.	17	6055 10
17.	FV1-FV3	Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy. charakt. C, prąd znam. 1A, typ S 301 C1	szt.	3	6056 02
18.	F46	Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy. charakt. C, prąd znam. 2A, typ S 301 C2	szt.	1	6056 03
19.	F71, F72, F81	Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy. charakt. C, prąd znam. 16A, typ S 301 C16	szt.	7	6056 10
20.	K91-K94, K103-K105	Stycznik instalacyjny do montażu na szynie TH-35, 2-biegunowy, 20A, z cewką 230A, 50 Hz, typu SM 320 230-2z	szt.	7	nr 0040 49
21.	K82-K84	Stycznik instalacyjny do montażu na szynie TH-35, 2-biegunowy, 25A, z cewką 230A, 50 Hz, typu SM 325 230-2z	szt.	3	nr 0040 46
22.	K101, K102	Stycznik instalacyjny do montażu na szynie TH-35, 4-biegunowy, 40A, z cewką 230A, 50 Hz, typu SM 340 230-4z	szt.	2	nr 0040 70
23.	K71, K72, K81	Stycznik instalacyjny do montażu na szynie TH-35, 4-biegunowy, 63A, z cewką 230A, 50 Hz, typu SM 363 230-4z	szt.	3	nr 0040 78
24.	X	Złączka śrubowa 1-torowa Viking 3 do 4,0 mm <sup>2</sup> , do montażu na listwie TH-35	szt.	60	nr 0390 61
25.	jw.	Blokada końcowa uniwersalna złączek	szt.	2	nr 0394 00
26.	jw.	Ośłona końcowa złączek	szt.	2	nr 0394 500